

SMART HOME RELAIS MIT STROMZÄHLER

PRM2- S1

+++ Nur kompatibel mit der Q-Serie von Blaupunkt. Nur durch Elektriker zu montieren. +++
Mit dem Smart Home Relais mit Stromzähler für Blaupunkt Alarmanlagen der Q-Serie steuern Nutzer angeschlossene Elektrogeräte per App oder Internetportal. Über das System lassen sich, über das Ein- und Ausschalten hinaus, verschiedene Smart Home Szenarien programmieren. Beispielsweise kann die Aktivierung eines Tür/Fenstersensors am Eingang automatisch das Licht einschalten. Angeschlossene Elektrogeräte können jederzeit per PC, Tablet oder Smartphone bedient werden. Zudem ermöglicht das System in Kombination mit dem Relais automatisierte Anwesenheitssimulation nach Zeitplan aus dem Urlaub.



Produktmerkmale:

- Für das Q-Serien-Sicherheits- und Hausautomations-System von Blaupunkt entworfen.
- Wird in die Steckdose eingebaut und direkt mit den Stromkabeln verbunden.
- Über das Internetportal & die App steuerbar.
- Ermöglicht so die weltweite Steuerung.
- Mit eingebautem Stromzähler.
- Als ZigBee-Router mit bis zu 40 ZigBee-Geräten (auch von Drittanbietern) vernetzbar.
- Lokaler Schalter zur optionalen manuellen Bedienung.
- Mit LED-Statusleuchte.
- Mit Eingang zum Anschließen eines externen Schalters oder Geräts.
- Kompatibel mit ZigBee-Geräten von Drittanbietern.
- Entspricht den CE-Anforderungen.

Spezifikationen:

- Kommunikations-Protokoll: ZigBee Pro HA 1.2
- Energiezufuhr: 110-230V, 50/60Hz
- Schaltgenauigkeit: +/-5%
- Maximale Belastung: 110V: 1100W 10A
230V: 2300W 10A
- Frequenz: 2.4 GHz
- Funkreichweite: mehr als 200 m im offenen Gelände
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +50°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 85% nicht kondensierend
- Maße: 51 x 48 x 20mm